



Charges (lampes, transformateurs et ventilateurs)

Réf.	Type	Alimentation plage	Fréquence	Alimentation standard	Incandescence	Halogène et éco halogène	Halogène TBT à transformateur ferromagnétique	Halogène TBT à transformateur électronique	Lampes fluorescentes avec ballast 0-10 V	LEDS
N4401 NT4401 L4401	Résistif Inductif	230 V~	50Hz	230 V~	60 - 500 W	60 - 500 W	60 - 500 VA	Inductif		
N4402N NT4402N L4402N	Résistif	230 V~	50Hz	230 V~	60 - 500 W	60 - 500 W				
N4406 NT4406 L4406	Résistif	230 V~	50 ÷ 60 Hz	230 V~	100 - 500 W	100 - 500 W				
N4407N NT4407N L4407N	Résistif Capacitif	100 ÷ 240 V~	50 ÷ 60 Hz	230 V~	20 - 400 W	20 - 400 W		20 - 400 W		
N4408N NT4408N L4408N	Résistif Inductif	100 ÷ 240 V~	50 ÷ 60 Hz	230 V~	20 - 600 W	20 - 600 W	20 - 600 W			
N4409N NT4409N L4409N	Multi- charges	100 ÷ 240 V~	50 ÷ 60 Hz	230 V~	20 - 400 W	20 - 400 W	20 - 400 VA	20 - 400 VA		
N4410N NT4410N L4410N	0 - 10V	100 ÷ 240 V~	50 ÷ 60 Hz	230 V~					40 - 600 VA	
N4413N NT4413N L4413N	Résistif Inductif	230 V~	50 Hz	230 V~	60 - 500 W	60 - 500 W	60 - 500 VA			
N4411N NT4411N L4411N	Universel	110 ÷ 240 V~	50 ÷ 60 Hz	230 V~	3 - 400 W	3 - 400 W	3 - 400 VA	3 - 400 W		3 VA - 150 VA